

## Блок бесперебойного питания ST-PS108BPS-WT

- Автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сети 220 В
- Стабилизированный источник питания
- Пластиковый бокс с дверцей
- Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита аккумуляторной батареи от переплюсовки при подключении
- Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда
- Защита аккумуляторной батареи от чрезмерного заряда
- Защита нагрузки от аварии источника питания
- Световая индикация: состояние линии 220 В, состояние линии 12 В, состояние аккумуляторной батареи
- Расширение функционала за счет дополнительных модулей



Экономичный блок бесперебойного питания ST-PS108BPS-WT предназначен для снабжения высококачественным электропитанием устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и другого оборудования с напряжением 12 В постоянного тока. Блок питания имеет световую индикацию состояния линии 220 В, линии 12 В и аккумуляторной батареи.

### Возможность расширения функционала

Расширить функционал блока бесперебойного питания можно с помощью дополнительных модулей. Модуль ST-PS100RB добавляет релейные выходы мониторинга состояния линии 220 В и аккумуляторной батареи, ST-PS104FB – 4 выходных канала с индивидуальными предохранителями, ST-PS104FBR – релейные выходы мониторинга состояния линии 220 В и аккумуляторной батареи плюс 4 выходных канала с индивидуальными предохранителями, а ST-PS108FB – 8 выходных каналов с индивидуальными предохранителями.

### Технические характеристики

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Модель:</b>                         | <b>ST-PS108BPS-WT</b>      |
| <b>Входное напряжение:</b>             | ~ 190–265 В, 50 Гц         |
| <b>Выходное напряжение (~ 220В):</b>   | 13–13,8 В постоянного тока |
| <b>Выходное напряжение (батарея):</b>  | 10–12 В постоянного тока   |
| <b>Выходной ток:</b>                   | 8 А (пик 8,8 А)            |
| <b>Ток заряда аккумулятора:</b>        | Максимум 750 мА            |
| <b>Напряжение защиты батарей:</b>      | 10 В                       |
| <b>Фиксатор аккумуляторов:</b>         | Да                         |
| <b>Стабилизация напряжения:</b>        | Да                         |
| <b>Защита от короткого замыкания:</b>  | Да                         |
| <b>Защита от глубокого разряда:</b>    | Да                         |
| <b>Защита от чрезмерного заряда:</b>   | Да                         |
| <b>Защита от переплюсовки батареи:</b> | Да                         |
| <b>Защита нагрузки:</b>                | Да                         |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b>    | От -20 до +50 °С           |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>     | 20%–80%                    |
| <b>Место для аккумулятора:</b>         | 155 x 100 x 70 мм, 9 Ач    |
| <b>Габариты корпуса:</b>               | 195 x 228 x 75 мм          |